



RMBC64/24D

Chargeur de batterie multiple Hawk



Le chargeur **RMBC64/24D** a été conçu spécifiquement pour charger rapidement les deux piles HAWK en une seule fois.

Cette unité peut charger deux piles à plat en moins de 5 heures.

Construite en aluminium 2 mm avec un couvercle frontal amovible et un volet arrière dans lequel l'alimentation principale et les câbles de chargement peuvent être stockés.

L'utilisation est très conviviale et le contrôle se fait au moyen de deux boutons. Un diagnostic complet des piles doit être effectué avant la charge. Cinq rangées de DEL renseignent sur l'état du chargement. Quand la rangée supérieure cesse de clignoter et que les quatre autres rangées s'éteignent, les piles sont chargées entièrement.

Le chargement s'effectue au moyen des câbles 41 broches qui relie le chargeur et les piles. Le chargeur est livré complet avec câbles secteur et de chargement.

Tous les chargeurs disponibles sont compatibles avec des piles 12 V.

Spécifications techniques

Physique

Boîtier	Aluminium blindé
Revêtement	Nylon Rayon
Sécurité	Temporisateur et rupteur thermique

Témoin d'alimentation principale	Lampe néon
----------------------------------	------------

Témoin de charge	DEL
------------------	-----

Fiche de sortie	2 fiches de 41 broches
-----------------	------------------------

Fiche d'entrée	3 broches
----------------	-----------

Dimensions	150 x 375 x 410 mm
------------	--------------------

Poids	9 kg
-------	------

Électrique

Mode intelligent	Electronic analyser
------------------	---------------------

Tension d'entrée	110/240 volts CA
------------------	------------------

Fréquence	50/60Hz
-----------	---------

Puissance de sortie max.	6 A @ 240v
--------------------------	------------

Temporisation électronique	20 heures
----------------------------	-----------

Temps de chargement	5 heures de l'état vide à chargée
---------------------	-----------------------------------

Fusible	8 A
---------	-----

Pour plus d'informations